Medidor de °C y %HR punto de rocío y bulbo húmedo, TM183P Tenmars

Medidor de temperatura / humedad TM-183P

- Pantalla dual de temperatura y humedad.
- Seleccione entre diferentes escalas de temperatura(°C/°F).
- Mantenga simultáneamente la temperatura y lecturas de humedad.
- Simultáneamente mantenga tanto Máximo como lecturas mínimas y medias (MAX / MIN / AVG) con marcas de tiempo.
- Función de valor de resta relativo (REL).
- Función de alerta de alarma (SET).
- Apagado automático.
- Temperatura de punto de rocío y bulbo húmedo
medición.
- Almacena hasta 200 lecturas

- Pantalla: pantalla LCD doble. El valor máximo en la pantalla principal es 1999.
El valor máximo en la pantalla secundaria es 9999.
- Indicador de batería baja: cuando la pantalla LCD muestra el símbolo, reemplace la batería.
- Velocidad de muestreo: 1 muestra por segundo.
- Fuente de alimentación: una batería de 9V, NEDA 1604, IEC 6F22 o JIS 006P.
- Duración de la batería: 200 horas durante el uso consecutivo.
- Dimensiones: 200 × 55 × 38 mm (L × W × H) (TM-183) 130 × 56 × 38 mm (largo × ancho × alto) (TM-183P)
- Peso: 200 g (sin incluir la batería)
- Accesorios: manual de usuario, batería, maletín de transporte, sonda de temperatura y humedad (TM-183P).
- Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 ° C ~ + 60 ° C,
- Temperatura y humedad de almacenamiento: -10 a 60 ° C,
- Rango de medición de temperatura: -20.0 ° C ~ + 60.0 ° C (-4.0 ° F Humedad)
- Rango de medición de humedad: 1% ~ 99% RH.
- Precisión: Humedad: ± 3% (20 ~ 80% HR, @ 25 ° C) ± 5% (80%, @ 25 ° C)
- Temperatura: ± 0.8 ° C, ± 1.5 ° F